



English

If the LinkStation doesn't Boot after a Hard Drive is Installed

Thank you for purchasing a Buffalo LinkStation.

If you have installed a hard drive in the LinkStation but it doesn't boot properly, remove the drive from the LinkStation and connect it to a Windows 7, Vista, or Windows XP computer. Follow the procedure below to initialize the drive.

1. First, shut down the Windows computer and connect the drive to it. You may connect the drive to the computer's SATA interface or use a USB-SATA converter (sold separately).
2. Restart the computer.
3. Windows 7: Click [Start], type "cmd" in the [Search programs and files] field, and press the Enter key.
Windows Vista: Click [Start], type "cmd" in the [Start Search] field, and press the Enter key.
Windows XP: Click [Start], then [Run]. Type "cmd", then click [OK].
The command prompt is displayed.
4. Type "diskpart" at the command prompt and press the Enter key. The diskpart console will be displayed.
5. Type "list disk" and press the Enter key. A list of drives detected on the computer will be displayed. Find the drive that will be used by the LinkStation and make a note of the drive number.
6. Type "select disk x", where "x" is the number of the drive from the previous step, and press the Enter key.
7. Type "clean" and press the Enter key. The selected drive will be initialized.
8. Type "exit" and press the Enter key. This exits diskpart.
9. Shut down the computer and remove the drive.

The drive is now initialized. Reinstall it in the LinkStation.

Refer to the LinkStation's Setup Guide for more information on the setup process.

简体中文

安装硬盘后，如果 LinkStation 无法启动

感谢您购买 Buffalo LinkStation。

如果已在 LinkStation 上安装硬盘，但却无法正常启动，请将硬盘从 LinkStation 上移除，然后将硬盘与运行 Windows 7、Vista 或 Windows XP 的计算机相连。请按照下列步骤初始化硬盘。

1. 首先，关闭运行 Windows 的计算机，然后将硬盘连接至该计算机。您可以将硬盘连接至计算机的 SATA 界面或者使用 USB-SATA 转换器（另售）。
2. 重启计算机。
3. Windows 7: 单击 [开始] 并在 [搜索程序和文件] 字段内输入“cmd”，然后按 Enter 键。
Windows Vista: 单击 [开始] 并在 [开始搜索] 字段内输入“cmd”，然后按 Enter 键。
Windows XP: 依次单击 [开始] - [运行]。输入“cmd”，然后单击 [确定]。
随即显示命令提示。
4. 在命令提示处输入“diskpart”，然后按 Enter 键。随即显示 diskpart 控制台。
5. 输入“list disk”，然后按 Enter 键。随即显示计算机已检测过的所有硬盘列表。找到将在 LinkStation 上使用的硬盘，并记下硬盘号。
6. 输入“select disk x”，此处的 “x” 表示上个步骤中的硬盘号，然后按 Enter 键。
7. 输入“clean”，然后按 Enter 键。随即初始化已选择的硬盘。
8. 输入“exit”，然后按 Enter 键。随即退出 diskpart。
9. 关闭计算机并移除硬盘。

硬盘已完成初始化。在 LinkStation 上安装硬盘。

如需安装流程的更多信息，请参阅 LinkStation 的安装指南。

安裝硬碟後，如果 LinkStation 無法啟動

感謝您購買 Buffalo LinkStation。

如果已在 LinkStation 上安裝硬碟，但卻無法正常啟動，請將硬碟從 LinkStation 上移除，然後將硬碟與執行 Windows 7、Vista 或 Windows XP 的電腦相連。請按照下列步驟初始化硬碟。

1. 首先，關閉執行 Windows 的電腦，然後將硬碟連接至該電腦。您可以將硬碟連接至電腦的 SATA 介面或者使用 USB-SATA 轉換器(另售)。
2. 重新啟動電腦。
3. Windows 7: 按一下 [開始] 並在 [搜尋程式和檔案] 欄位內鍵入「cmd」，然後按 Enter 鍵。
Windows Vista: 按一下 [開始] 並在 [開始搜尋] 欄位內鍵入「cmd」，然後按 Enter 鍵。
Windows XP: 依次按一下 [開始] - [執行]。鍵入「cmd」，然後按一下 [確定]。
隨即顯示命令提示字元。
4. 在命令提示字元處鍵入「diskpart」，然後按住 Enter 鍵。隨即顯示 diskpart 主控台。
5. 鍵入「list disk」，然後按 Enter 鍵。隨即顯示電腦已偵測過的所有硬碟清單。找到將在 LinkStation 上使用的硬碟，並記下硬碟號。
6. 鍵入「select disk x」，此處的「x」表示上個步驟中的硬碟號，然後按 Enter 鍵。
7. 鍵入「clean」，然後按 Enter 鍵。隨即初始化已選取的硬碟。
8. 鍵入「exit」，然後按 Enter 鍵。隨即退出 diskpart。
9. 關閉電腦並移除硬碟。

硬碟已完成初始化。在 LinkStation 上安裝硬碟。

參閱 LinkStation 的安裝指南，瞭解有關安裝程序的更多資訊。

한국어

하드 드라이브 설치 후 LinkStation이 부팅되지 않는 경우

Buffalo LinkStation을 구매해 주셔서 감사합니다.

LinkStation에 하드 드라이브를 설치한 후 LinkStation이 제대로 부팅되지 않는 경우, LinkStation에서 드라이브를 제거한 다음 Windows 7, Vista 또는 Windows XP 컴퓨터에 연결하십시오. 그런 다음, 아래 절차에 따라 드라이브를 초기화하십시오.

1. 먼저 Windows 컴퓨터를 종료하고 드라이브를 연결합니다. 드라이브를 컴퓨터의 SATA 인터페이스에 연결하거나 USB-SATA 변환기(별도 판매)를 사용하면 됩니다.
2. 컴퓨터를 다시 시작합니다.
3. Windows 7: [시작]을 클릭하고 [프로그램 및 파일 검색] 필드에 “cmd”를 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.
Windows Vista: [시작]을 클릭하고 [검색 시작] 필드에 “cmd”를 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.
Windows XP: [시작] - [실행]을 클릭하고 “cmd”를 입력한 다음 [확인]을 클릭합니다.
명령 프롬프트가 표시됩니다.
4. 명령 프롬프트에 “diskpart”를 입력하고 Enter 키를 누릅니다. 그러면 diskpart 콘솔이 표시됩니다.
5. “list disk”를 입력하고 Enter 키를 누릅니다. 컴퓨터에서 감지된 드라이브의 목록이 표시됩니다. LinkStation에서 사용할 드라이브를 찾아 드라이브 번호를 기록해 둡니다.
6. “select disk x”(여기서 “x”는 이전 단계에 기록한 드라이브의 번호)를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
7. “clean”를 입력하고 Enter 키를 누릅니다. 선택한 드라이브가 초기화됩니다.
8. “exit”를 입력하고 Enter 키를 누릅니다. diskpart가 종료됩니다.
9. 컴퓨터를 종료하고 드라이브를 제거합니다.

이제 드라이브가 초기화되었습니다. 드라이브를 LinkStation에 다시 설치합니다.

설치 프로세스에 대한 자세한 내용은 LinkStation의 설치 안내서를 참조하십시오.

ภาษาไทย

กรณี LinkStation ไม่บูตเครื่องหลังจากติดตั้งฮาร์ดไดร์ฟ

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อ Buffalo LinkStation

ถ้าคุณได้ติดตั้งฮาร์ดไดร์ฟให้กับ LinkStation แต่เครื่องไม่บูตตามปกติ ให้ถอนไดร์ฟดังกล่าวออกจาก LinkStation และนำไปเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7, Vista หรือ Windows XP โดยท่ามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเตรียมใช้งานไดร์ฟ

1. ขั้นแรก ให้ปิดคอมพิวเตอร์ Windows และเชื่อมต่อไดร์ฟเข้ากับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเชื่อมต่อไดร์ฟเข้ากับอินเทอร์เฟช SATA ของคอมพิวเตอร์หรือใช้ตัวแปลง USB-SATA (มีจานแน่นแยกตางหาก)
 2. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 3. Windows 7: คลิก [เริ่ม] พิมพ์ “cmd” ในช่อง [ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม] และกดปุ่ม Enter
Windows Vista: คลิก [เริ่ม] พิมพ์ “cmd” ในช่อง [เริ่มการค้นหา] และกดปุ่ม Enter
Windows XP: คลิก [เริ่ม] และคลิก [เรียกใช้] พิมพ์ “cmd” และคลิก [ตกลง]
หน้าต่างพร้อมที่คำสั่งจะแสดงขึ้น
 4. พิมพ์ “diskpart” ที่หน้าต่างพร้อมที่คำสั่งแล้วกดปุ่ม Enter หน้าจอ diskpart จะแสดงขึ้น
 5. พิมพ์ “list disk” และกดปุ่ม Enter รายชื่อดрайฟ์ที่ตรวจสอบบนคอมพิวเตอร์จะแสดงขึ้น ให้ค้นหาไดร์ฟที่จะใช้กับ LinkStation และจดหมายเลขไดร์ฟไว้
 6. พิมพ์ “select disk x” โดยที่ “x” คือหมายเลขของไดร์ฟที่จะใช้ในขั้นตอนที่แล้ว จากนั้นกดปุ่ม Enter
 7. พิมพ์ “clean” และกดปุ่ม Enter ไดร์ฟที่เลือกจะได้รับการเตรียมใช้งาน
 8. พิมพ์ “exit” และกดปุ่ม Enter คำสั่งนี้จะปิด diskpart
 9. ปิดคอมพิวเตอร์แล้วถอนไดร์ฟออก
- ขณะนี้ไดร์ฟได้รับการเตรียมใช้งานแล้ว ให้ติดตั้งไดร์ฟลงใน LinkStation อีกครั้ง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้งจาก คู่มือการติดตั้ง ของ LinkStation