

省電力ユーティリティの使いかた

本製品に一定時間アクセスがない場合に、本製品を省電力状態(ハードディスクの回転を止めて消費する電力を抑えた状態)にすることができるソフトです。省電力状態にするまでの時間は、本ソフトで自由に設定できます。また、設定内容は本製品内に保存されますので、他のパソコンに接続した場合でも一定時間アクセスが無ければ省電力状態となります。

省電力状態になった場合でも、本製品にアクセスすればすぐに省電力状態から復帰しますので、お気軽にご使用頂けます。



- △注意**
- ・ このソフトは、本製品(HD-PHBU2シリーズ)専用です。他のハードディスクでは使用できません。
 - ・ このソフトは、Macintosh環境では使用できません。Windowsにのみ対応しています。
 - ・ WindowsXP/2000をお使いの場合、コンピュータの管理者権限のあるユーザーでログインしてください。
 - ・ 省電力ユーティリティを使用するときは、本製品を2台以上取り付けないでください。2台以上取り付けると、正常に認識できないことがあります。

お使いになる前に

省電力の設定(タイマ設定)をするときは、本製品のCDドライブモード変更スイッチを「OFF」にしてからパソコンに接続ください。「1」や「2」になっていると、正しく設定できないことがあります。

設定後は、CDドライブモード変更スイッチの設定にかかわらず省電力設定は有効になります。

CDドライブモード
変更スイッチ



設定方法（タイマ設定）

以下の手順で省電力ユーティリティを設定してください。

1 本製品をパソコンに接続します。

注意 本製品を接続する前に、CDドライブモード変更スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。「1」や「2」になっている場合は、本製品を一度取り外して「OFF」に設定した後、再度接続してください。

2 [スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[HD-PHBU2]-[省電力ユーティリティ]を選択します。

省電力ユーティリティが起動します。

3



タイマ時間を選択します。
ここで選択した時間アクセスがない場合に省電力状態となります。

[OK]をクリックします。

4 「HD-PHBU2の省電力設定を変更しました」と表示されたら、[OK]をクリックします。

5 別紙「ユーザーズマニュアル」の手順で本製品を一旦取り外し、再度接続します。

以上で、省電力ユーティリティの設定は完了です。

メモ 設定の内容は本製品に保存されます。他のパソコンに接続した場合でもここで設定したタイマ時間になると省電力状態となります。

Mac OS で本製品で使用する方へ

本製品をMac OSで使用される場合は、Windowsパソコンで省電力ユーティリティを無効にする必要があります。前ページ「使いかた(タイマ設定)」の手順でタイマ時間を「 - 」に設定して、省電力ユーティリティを無効にしてください。

△注意 省電力ユーティリティは、Windows専用ソフトです。Mac OSではご使用になりません。

困ったときは

省電力状態になっているか確かめることはできますか

省電力状態になっているか確かめることはできません。本ソフトで設定した時間アクセスしなければ、自動的に省電力状態となります。

省電力状態するとどうなりますか

ハードディスクの回転を停止して電力の消費を抑えます。

省電力状態にすると使いかたは変わりますか

変わりません。アクセスがあると自動的に復帰しますので、通常と同じようにご使用いただけます。

省電力ユーティリティを起動するとエラーが表示される

本製品のCDドライブモード変更スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。「OFF」になっていないときは、本製品を取り外して「OFF」にした後、再度接続してください。