



無線親機との接続が完了したら、インターネットに接続できるか確認します。

5-1

[インターネット接続を確認する]をクリックします。



5-2

ログイン画面が表示されたら、ユーザー名に「root」(小文字)、パスワード を空欄にして[OK]をクリックします。

buffalo.jp へ接続		7
1		
AirStation のサーバー	- buffalo.jp にはユーザーネ	5とバスワードが必要です。
予むとを要求している	す(安全な接続を使わな)	基本的分泌的。
ユーザー名(U): 1 パスワード(P):	😰 root	•
	一パスワードを記憶す	18(B)
Y	0	
		49761

memo: プロバイダーによっては、この画面が表示されない場合もあります。その場合は、<u>手順5-6</u>の画面が表示されます。

5-3

「インターネット@スタート」画面が表示されますので、画面が切り替わるま で待ちます。

	AirStation
TOP	
(29-2-1929-1	
インターネット情報の再設定を行う	
hitemet 30 POID	
No. 411. Free-Electron and Baltin To Large	
** ###################################	

5-4

プロバイダー情報の設定画面が表示されたら、プロバイダーの資料(プロ バイダー登録通知書)にしたがって、各項目を入力し、[進む]をクリックしま す。

ターネット機械の再設計 INTYダ情報の設定でのラッ	(h2)
シンシン伝統の研究研究を入り、	TIRAL
単れれユーザ右	
IIIEE (29-1	
045(2-6)7-(1796) 776-(176627434604	39470 1000
たっちスクラムア展開 512-02月第1日第1日前日の	(8.8./2) ×

5-5

接続確認画面が表示され、インターネットに接続できるか確認がおこなわ れます。

	HILLAN MURAL (
LINE LT	CIESCIER STATES	-	
35 Hotal?		10000-00	
-	確認中です		

memo: 接続確認にはしばらく時間がかかります。そのままお待ちください。

5-6

「接続成功です」という画面が表示されたら、[閉じる]をクリックします。



5-7

「すべての設定が完了しました」と表示されたら、[完了]をクリックします。



5-8

Webブラウザー(InternetExplorerなど)を開いて、ホームページにアクセスし てください。



これで設定は完了です。